ДАТА ПРОДАЖИ_____

Печать магазина

Изготовитель:
MAYSUN ENTERPRISE LTD.,
1607, Building 5, Wanxiangxintian, Chezhanbei Road,
Furong District, Changsha, Hunan, China 410001.
МЭЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
1607, строение 5, Ваньсянсиньтянь, ул. Чечжанбэй,
район Фужун, г. Чанша, провинция Хунань,
Китай, 410001.

Сделано в Китае

Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: +7 (495) 662-95-68
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.

ESTARES
свет нового тысячелетия

LINE ACRYLIC 16W L
LINE ACRYLIC 40W L

Светодиодный светильник

1. Общие сведения

1.1. Светодиодный светильник LINE ACRYLIC является современной альтернативой линейного потолочного и настенного светильника, используется для основного освещения внутренних бытовых помещений.

1.2. Отличительной особенностью светильника LINE ACRYLIC является рассеиватель из ПММА, толщиной до 9 мм и торцевое свечение.

1.3. Светильник изготовлен из высококачественных и безопасных материалов.

Корпус: сталь;

Рассеиватель: ПММА;

Пульт: АБС-пластик.

1.4. Светильник не выделяет инфракрасное и УФ излучение.

1.5. Конструкция светильника разработана для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 15 м^2) без отбрасывания тени и зон избыточной яркости.

1.6. При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.

1.7. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ.

2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер), обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника, отключайте электропитание!

2.5. Светильник имеет степень защиты IP44 .

3. Комплект поставки

3.1. Светильник - 1 шт.

3.2. Монтажный комплект - 1 шт.

3.3. Паспорт светильника - 1 шт.


3.4. Упаковка - 1 шт.

4. Техническое описание



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Универсальный белый	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
LINE ACRYLIC 16W L-400 -WHITE/SILVER-220-IP44	16	ЛН 2х75	1400	400 x 150 x 55	12
LINE ACRYLIC 16W L-400 -WHITE/SILVER-220-IP44	40	ЛН 4х75	3500	1000 x 150 x 55	12

5. Установка и подключение



Светильник имеет накладной тип монтажа

5.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).

5.2. Снимите со светильника скобу для монтажа и разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажную скобу.

5.3. Просверлите отверстия и прикрепите монтажную скобу к поверхности.


5.4. Подведите питающие провода к клеммной колодке в основании светильника и скоммутируйте провода в колодке.

5.5. С помощью специальных крепежных элементов (в комплекте) надежно зафиксируйте светильник на монтажной скобе.


ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!

6. Габаритные размеры

LINE ACRYLIC 16W L



LINE ACRYLIC 40W L



7. Хранение

7.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

8. Техническое обслуживание

8.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

9.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

9.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.

9.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

9.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.